

## AUTOTRANSFORMADOR - ATM SERIES MODELOS: ATM 1010VA

### CARACTERÍSTICAS

- **Potência Nominal\***: 1010VA.  
\*Considerando regime não contínuo de operação.
- **Entrada / Saída**: 110V / 220V ou 220V / 110V.
- **Frequência**: 60 Hz.
- **Ambiente de:**
  - Operação: 0 ~ 40°C. U.R. <70%.
  - Armazenamento: -10 ~ 50°C, U.R. <70%.
- **Tipo de Conexão**: Cordão Tripolar PP.
- **Gabinete**: Caneca Plástica.
- **Núcleo**: Laminas 'EI' Ferromagnéticas de Aço.
- **Enrolamento**: Fio de Alumínio Esmaltado.
- **Cor**: Preto.
- **Segurança**: Proteção eletrônica de sobrecarga e aquecimento.
- **Dimensão**: 12,5 x 10 x 11,5 cm (A x L x C).
- **Peso (Líquido)**: 3,14 kg.
- **Garantia**: 12 meses. **\*A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.**



### APLICAÇÕES

O autotransformador da serie ATM é seguro e confiável destinado para uso residencial, comercial ou industrial; sendo indicado para aplicações em que a rede da concessionária seja diferente da tensão do equipamento a ser ligado, ou seja, o instrumento irá ajustar a tensão de 220V para 110V ou de 110V para 220V, conforme a necessidade.

### SEGURANÇA

- Não instalar o instrumento próximo a produtos químicos, inflamáveis e atmosferas explosivas.
- A temperatura de trabalho do instrumento em função da potência requerida pode ser elevada, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- É recomendado uma inspeção periódica do instrumento por um profissional qualificado da área de eletricidade.
- Antes de ligar o instrumento verifique as tensões de entrada e saída do instrumento com as da rede elétrica e do equipamento a ser ligado.
- Siga todas as indicações de segurança apresentadas no manual.



### GERAL

O autotransformador é produzido com bobinas de enrolamento de alumínio esmaltado, montados com núcleo ferromagnético de aço com laminas 'EI' de alta qualidade, proporcionando um grande desempenho de transformação. É recomendado que a potência do autotransformador seja pelo menos 30% superior a potência do equipamento a ser alimentado.

### ACESSÓRIOS

- Manual de Instruções (1 unidade)
- Cabo de ligação 110/220 Vca - 70cm(1 unidade)
- Adaptador tipo "H" (1 unidade)

\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

[www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)

**MINIPA DO BRASIL LTDA.**

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhes - 30730-670

Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4050