

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET-3200A

CARACTERÍSTICAS

- Display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens)
- Taxa de Amostragem: 3 vezes/s
- Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa “-”.
- Indicação de Sobrefaixa: “1” ou “-1”.
- Indicação de Bateria Fraca: Indicação “BAT” é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação.
- Mudança de Faixa: Manual.
- PeakHold.
- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH <70%.
- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH <80%.
- Altitude de Operação: até 2000m.
- Uso Interno.
- Grau de Poluição: II.
- Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604, 6F22 ou 006P).
- Diâmetro do Condutor e Abertura de Garra Máx.: 57 mm.
- Dimensões: 248(A) x 70(L) x 38.5(P)mm.
- Peso: Aprox. 337g (incluindo bateria).



APLICAÇÕES

Este instrumento pode ser usado em medições básicas na área de eletricidade, como tensão AC e DC, corrente AC e resistência. Possui a função Peak Hold, muito utilizada para captura de corrente de partida de motores, com a facilidade de um alicate amperímetro.

SEGURANÇA

Este equipamento está de acordo com IEC-61010, sobretensão CAT II 1000V. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

GERAL

Precisão é dada como \pm (% leitura + número de dígitos) ou especificado de outra maneira, à 23°C \pm 5°C e umidade relativa <80%. Especificação válida para 10% a 100% da faixa medida. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

TENSÃO DC

- Faixas: 200mV, 20V, 200V, 1000V.
- Precisão: 200mV, 20V, 200V \pm (0.5%+3D)
1000V \pm (0.8%+2D)
- Resolução: 0.1mV, 10mV, 100mV, 1V.
- Impedância de Entrada: 1M Ω .
- Proteção de Sobrecarga:
500V DC/850V AC por 15s para faixa 200mV;
1200V DC/850V AC para as outras faixas.

TENSÃO AC

- Faixas: 200V, 750V
- Precisão: \pm (1.2%+5D)
- Resolução: 0.1V, 1V
- Resposta em Frequência: 50Hz ~ 500Hz
- Impedância de Entrada: 450k Ω
- Proteção de Sobrecarga: 1200V DC/800V AC

TESTE DE CONTINUIDADE

- Faixa: 200 Ω
- Limiar Sonoro: Aprox. 100 Ω
- Proteção de Sobrecarga: Idêntica à faixa 200 Ω .

RESISTÊNCIA

- Faixas: 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω
- Precisão: 200 Ω \pm (1.0%+3D)
2k Ω , 20k Ω , 200k Ω \pm (1.0%+2D)
2M Ω \pm (2.0%+5D)
- Resolução: 0.1 Ω , 0.001k Ω , 0.01k Ω , 0.1k Ω ,
0.001M Ω
- Tensão de Circuito Aberto:
< 3.2V para a faixa 200 Ω
< 0.35V para as outras faixas
- Proteção de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções
2. Pontas de Prova (par)



*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês - 30730-670 Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4550

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444